



Indicateurs de performance

- Messages des signaux suivants : DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-C2, DVB-T, DVB-T2, DAB et DAB+.
- Intégrer Akku mit geringem Stromverbrauch (langer Standby-Betrieb). • 8,9 Zoll großes Touchscreen-Farb-Display mit sehr guter Darstellung auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Avec le récepteur intégré, vous pouvez envoyer des messages à tous les programmes télévisés gratuits.
- Interner Speicher zum sichern von Daten et verschiedenen Kanallisten. • Grand Digitalanzeige für Signalpegel et -qualität zum schnellen Einmessen. • DiSEqC Kontrollmonitor zum Auslesen der Geräte-Schaltbefehle • Diagramme de constellation pour un module de transmission graphique du signal. • Mise en œuvre automatique du DiSEqC-Einstellungen der Anlage. • La connexion automatique par satellite (NIT) est disponible pour vous

Trouvez des satellites.

- Speicherung der Messdaten für eine Kundenspezifisch Dokumentation
- LED auf der Rückseite, um auch bei schwachen Lichtverhältnissen die Anlage einzumessen zu können.
- Übersichtliches et einfach zu bedienendes Bildschirmenü.
- Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium.



Généralités

8,9 pouces (22,6 cm) Écran tactile Couleure Affichage vidéo SD/

HD/FHD : 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4Kx2K Message de tous les utilisateurs DVB-S/S2/C/

C2/T/T2 H.264/H.265/DAB/DAB+

Retransmission télévisée en direct

Système de signalisation optique et acoustique

Spectre et constellation

Contrôle de commutation DiSEqC

Intégrierter Lautsprecher für TV-Wiedergabe

Lumière LED sur la page de retour pour le service de sécurité de l'armoire

Hautes performances et stabilité en aluminium Gehäuse

Prise USB pour les mises à jour du firmware et

Speicherung der Senderliste et Messdaten

Schraubanschlüsse für den einfachen Wechsel der F-Buchsen

Interrupteur d'alimentation et veille automatique

Réinitialiser le goût

Manuel d'utilisation numérique du système d'alimentation

électrique : AC 100-240 V / DC 12 V, 2 A Li-Ion-Akku (7,4

V / 5000 mAh)

Connexions

1x connexion USB

1x Sortie DV 1x

Entrée F

1x RF-Anschluss

1x entrée 12VDC

Sonstiges

Dimensions (B/H/T) : 278 x 200 x 36 mm

Poids : Netto : 1245 g / Brut : 3200 g

Conditions de livraison

Appareil de mesure par satellite HD 7 Combo

Sac de voyage avec ceinture de transport

Ceinture de sécurité pour appareil de messagerie

Housse de protection en silicone

alimentation 230 volts

Adaptateur de charge KFZ 12 volts

Adaptateur coaxial F

Mode d'emploi

DVB-S / S2

Fréquence : 950 - 2 150 MHz Fréquence

de réponse : 35 ~ 100 dBμV Portée LNB : 13/18

V, max. 300 mA Messagerie du courant LNB en

mA LNB-Kurzschluss-Anzeige und -Schutz Anzeige:

CNR/LKM/CBER/LBER/PWR Stärke/Qualität

dBμV/dBm DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS / Auto-DiSEqC Unicable I & II (EN

50494 / EN 50607)

Mode TV : Auto, Blindscan, Manuell

Contrôle des transpondeurs (Indentification von Empfangsebenen)

Berechnung von Dreh- und Neigungswinkel inkl. Kompass NIT Contrôle

et navigation par satellite

DVB-T / -T2 / -C / -C2

Fréquence : 42 - 1002 MHz

Normes DVB-T : PWR/CBER/LBER/MER/TS Bitrate/TSID/ONID

Spécifications DVB-C : PWR/CNR/LBER/CBER/ONID/TSID/TS Bitrate

Plage de tolérance : 30 ~ 100 dBμV

Affichage de la portée / Affichage de l'inclinaison

Programmation automatique et manuelle

DVB / DAB+

Mesure et test des signaux DAB/DAB+

Écouter le programme DAB/DAB+

Messages pour les niveaux dBμV, SNR, CNR, ACQ, EID

Moniteur DiSEqC

Messagerie et contrôle du DiSEqC Schaltbefehle