

Hydrolux HL 5

Mini-détecteur de fuites

Présentation

Le nouveau HL 5 de SebaKMT est un mini-détecteur de fuites d'eau professionnel et simple à signalisation visuelle et sonore des fuites et radio-transmission des bruits de fuites. C'est un appareil de poche facile d'utilisation et transportable par tous les chefs de chantier et installateurs de canalisations d'eau qui peuvent ainsi vérifier instantanément sur place la présence de fuites.

La radio transmission des bruits de fuites vers le casque offre une liberté de mouvement extrême. Le capteur piézo céramique ultrasensible à réglage automatique permet d'obtenir une qualité exceptionnelle du signal, même sur les conduites en plastique.

Que l'on utilise un microphone à rallonge de contact ou un microphone enterré, trois niveaux de filtres permettent un réglage optimum de l'appareil pour tous les cas de détection de fuites.

La lampe de poche intégrée vous évite de tâtonner dans le noir ; c'est donc une aide pratique pour travailler de nuit et dans les caves.

Présentation rapide des avantages

- Appareil de poche
- Mode "silence" (suppression de bruit dans le casque)
- 3 réglages fixes du filtre
- Propriétés de son exceptionnelles et optimisées
- S'utilise en microphone enterré avec adaptateur (en option)
- Manipulation simple avec un seul bouton
- Détection immédiate des fuites
- Transmission des bruits sans fil
- Lampe de poche à diodes intégrées
- Portée de la radiotransmission : 20 m
- Affichage LED à 10 paliers

Pour le fonctionnement du HL5, voici ci-dessous le mode d'utilisation :

- Poser le HL5 avec le capteur sur l'objet à tester.
- Mettre en marche le casque radio.
- Paramétrer le réglage du signal sur la transmission optimale du son.
- Appuyer sur la touche casque du HL 5
- Observer l'amplitude de déviation de l'affichage à LED.
- Si l'affichage reste stable, tirer de l'eau.
- Si le niveau de bruit chute rapidement à zéro, c'est qu'il n'y a pas de fuites.
- Ensuite, changer de points de mesure et circonscrire l'emplacement des fuites.

Equipements joints à la livraison

- HL5 à technologie d'émetteur FM 864 MHz
- Radio-casque à réception en FM
- 2 piles 1,5 V AA pour le HL5
- 2 piles 1,5 V AAA pour le casque
- 1 tige rallonge et son aimant
- 1 coffret de transport
- 1 notice d'utilisation



Accessoires en option

- Trépied PAM U-D
- Adaptateur coulissant S42
- Adaptateur coulissant S20

Caractéristiques techniques

Etat de fuite	indicateur LED
Résolution	0 à 10 intensités sonores
Piles :	
pour le HL5	2 x 1,5 V AA
pour le casque	2 x 1,5 V AAA
Filtre	3 réglages fixes du filtre (basses fréquences, large bande, hautes fréquences)
Gamme de fréquences	40...4000 Hz
Portée de transmission :	jusqu'à 20 m
Lampe de poche	lampe à diodes LED intégrée
Fréquence radio	864 MHz
Dimensions (l x p x h)	114 x 35 x 25 mm
Portée de la radio	env. 20 m
Autonomie	env. 50 h

HL-5_fr.doc

DIN ISO 9001

DISTRAME S.A. - Parc du Grand Troyes - Quartier Europe Centrale - 40, rue de Vienne - 10300 SAINTE-SAVINE
Tél. : +33 (0)3 25 71 25 83 - Fax : +33 (0)3 25 71 28 98 - E-mail : infos@distrame.fr - Site internet : www.distrame.fr

sebaKMT

seba
dynatronic®

hagenuk **KMT**
KABELMESSTECHNIK GmbH

Subject to changes without notice
Sous réserve de modifications