



Pont de mesure RLC portable



française
d'instrumentation

FI 90C

Ce pont de mesure RLC portable se caractérise par sa simplicité, il est équipé des fonctions de mesure de résistance,

de capacité et d'inductance. Il permet également de réaliser des tests de continuité et de diodes, ainsi que le test de tran-

sistors. Son large affichage et son ergonomie en font un appareil convivial et facile à prendre en main.

Caractéristiques principales

- Affichage LCD 2 000 points (écran 61 x 32 mm)
- Mesures de résistance, capacité et inductance
- Tests de continuité et de diodes
- Test de transistors
- Indicateur de pile faible
- Protection de la borne d'entrée capacité / inductance par fusible
- Changement de gamme manuel

Spécifications

Résistance	
Gamme de mesure	200 Ω à 20 M Ω
Précision de base	$\pm (0,8\% + 1d)$
Résolution	0,1 Ω à 1 k Ω (selon la gamme)
Capacité	
Gamme de mesure	2 nF à 600 μ F
Précision de base	$\pm (1\% + 5d)$
Résolution	0,001 nF à 0,001 mF (selon la gamme)
Inductance	
Gamme de mesure	2 mH à 20 H
Précision de base	$\pm (2\% + 8d)$
Résolution	0,001 mH à 0,01 H (selon la gamme)
Transistor	
Gamme	hFE
Conditions de test	VCE = 5,8 V et IbO = 10 μ A
Autre	
Alimentation	1 pile 9 V type 6LR61
Dimensions	83 x 172 x 38 mm
Poids	310 g environ
Garantie	3 ans
Livré avec	Un jeu de cordons de mesure et une notice d'utilisation

Accessoires optionnels

SA 400-FI	Sacoche de transport
-----------	----------------------